

KIT adicional de unidad central de CO2 (0328) para sistemas de seguridad de LogiCO2



DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación:	12-24 V CC
Consumo de corriente:	35 mA
Comunicación:	RS485, Modbus
Pantalla:	LCD de matriz de puntos de 128x64

Intensidad de la señal acústica:

70 dB (1 m) máx.

Temperaturas ambientales: 0-40 °C (+32 °F...102 °F)

Humedad: 0-90 % sin condensación

Protección contra la penetración:

IP54

Homologación: CE: Pruebas de emisiones según la norma SS-EN 61000-6-3 y los ensayos de inmunidad según la norma SS-EN 61000-6-2. Fabricado de acuerdo con la norma DIN 6653-2. El Sistema de seguridad de CO2 está probado por la empresa certificadora alemana TÜV-Rheinland. Certificado por UL.

Dimensiones (largo x ancho

x fondo): 90x161 x38 mm
3,5"x6,3"x1,5"

FUNCIÓN

Unidad central para supervisar hasta ocho sensores de LogiCO2.

- Muestra los resultados y las indicaciones de alarma de los sensores.
- Controla el funcionamiento del sistema.
- La unidad muestra CO2, TWA (ppm) y temperatura. Si hay más sensores conectados, también se muestran sus valores, mostrando de qué sensor provienen los valores. Si se conecta un sensor de O2 de LogiCO2, se muestra el nivel de O2 actual.
- La pantalla muestra el tipo de alarma que se activa y el código de error cuando se indica un error.
- La unidad central tiene led que indican que la unidad está encendida (led verde), error (led amarillo) y alarma/alerta (led rojo). Cuando hay un error o una alarma/alerta, suena un indicador acústico.
- En la parte frontal de la unidad hay un botón de silenciamiento/restablecimiento. Para silenciar, pulse rápidamente el botón. El restablecimiento se realiza pulsando el botón hasta que en la pantalla aparezca el texto «Borrado» junto con pitidos cortos.
- Multilingüe, 19 idiomas.

EJEMPLO DE PEDIDO

Código de artículo	Descripción
0328	KIT de unidad central de CO2 Mk9 4A

El Kit de unidad central de CO2 Mk9 4A consta de:

Unidad central de CO2 Mk9, incl. 1 cable rojo 5 m
Bifurcador RJ45 1-2
Letrero del Sistema de seguridad Mk9 de CO2